

TTR™100

Ratiomètre de poing



- **Entièrement automatique; rapide; simple d'utilisation; tenue en main; robuste; léger**
- **Batterie rechargeable avec économie d'énergie et extinction automatique**
- **Mesures du rapport de nombre de spires, du déphasage, du courant de magnétisation, de la résistance d'enroulement et de la polarité de l'enroulement**
- **Clavier alphanumérique**
- **Transfert des données via port RS232 et Impression**
- **Mémorisation de 200 résultats de test et de 100 configurations de test de Transformateur personnalisables par l'utilisateur**
- **Six langues sélectionnables par l'utilisateur**

DESCRIPTION

Le TTR™100 de MEGGER est un ratiomètre automatique monophasé fonctionnant sur batterie destiné à mesurer le rapport du nombre de spires, le courant de magnétisation, le déphasage, la résistance cc d'enroulement et la polarité des enroulements sur les transformateurs de distribution monophasés et triphasés (testé phase par phase), sur les transformateurs de courant et de potentiel, et ainsi que sur les transformateurs à prises. Des écarts importants sur les mesures mentionnées permettent de déceler des problèmes dans les enroulements du transformateur ou dans le circuit magnétique.

La conception unique du TTR™100 permet à l'utilisateur de l'utiliser à une seule main. Aucun autre ratiomètre n'est aussi pratique. Ceci évite effectivement à l'utilisateur de s'agenouiller ou de se baisser pour effectuer un test et réduit donc la durée du test.

Le TTR™100 étant utilisé dans des environnements très sévères, nous avons porté une attention toute particulière à sa robustesse, sa résistance élevée aux impacts, à la conception de son boîtier et à sa légèreté (1,5 Kg). Il est le plus léger de sa catégorie sur le marché.

Sa robustesse convient parfaitement pour une utilisation variée dans des environnements rudes. Le TTR™100 convient particulièrement pour les tests effectués dans des environnements de poste électrique ou chez les fabricants de transformateur où des essais sur des transformateurs monophasés ou triphasés peuvent être effectués. Le TTR™100 fournit des résultats fiables, en aidant l'utilisateur à déterminer les conditions du transformateur à tester. Il dispose d'un écran LCD à contraste élevé qui peut être rétro-éclairé.

Le TTR™100 est livré avec des cordons spécialement conçus et ayant suffisamment de flexibilité pour toutes conditions climatiques.

Cet instrument mesure des rapports de transformation élevés en toutes circonstances avec une précision meilleure que 0.2% et avec une tension de test très faible. Une autre excellente caractéristique du TTR réside dans la possibilité de mesurer précisément le déphasage (en degrés, minutes ou centiradians) d'un primaire transformateur par rapport à son secondaire. Cette mesure est aussi très utile dans la vérification des erreurs de déphasage des TP et TC.

Le TTR™100 dispose de nombreuses possibilités logicielles. Il est livré avec suffisamment de mémoire pour sauvegarder jusqu'à 200 résultats de test (incluant les informations se trouvant dans l'entête du rapport) et 100 configurations de test personnalisables. Les résultats de test peuvent être imprimés sur une imprimante série en option et les données peuvent être téléchargées vers un PC. La traçabilité des tests est ainsi facilitée. Le logiciel interne du TTR permet de spécifier le numéro de série du transformateur, le type de transformateur et les informations sur les prises pour chaque test effectué de façon numérique, alphabétique, ou alphanumérique.

Le TTR™100 est livré avec un logiciel sous environnement Windows® qui permet de transférer les données de test à partir de l'instrument vers une base de données PC.

Les résultats de test mémorisés dans la base de données peuvent être récupérés à une date ultérieure et les rapports de test peuvent être imprimés pour faciliter les analyses. Ces rapports peuvent facilement être envoyés par e-mail.

- **Robuste, conception légère, convient idéalement à un environnement de poste électrique.**
- **Trois normes sélectionnables par l'utilisateur: CEI, ANSI, et Australien. Egalement conforme à la norme CEI 1010 et au marquage CE.**
- **Six langues sélectionnables par l'utilisateur: Français, Anglais, Allemand, Italien, Portugais et Espagnol.**

CARACTÉRISTIQUES

Les caractéristiques sont données à 23°C ± 5°C (30 à 50 % HR)

Type d'alimentation:

Pack de batteries rechargeables, 3.6 Vcc, 3800 mAh

Autonomie de la batterie:

15 heures de fonctionnement

Chargeur sur secteur

100-250 V ca, 50/60 Hz ± 2 Hz l'instrument peut fonctionner en charge. Le temps de charge est d'approximativement trois heures.

Chargeur allume-cigare Optionnel

Adaptateur optionnel 12 Vcc à 115 Vcc pour alimenter le chargeur à partir d'un allume-cigare de véhicule

Tension de test

8 V eff. pour le test des transformateurs de puissance, et de distribution, et les TP; 1,5 Vca eff. ou 8 Vca eff. Pour les tests des TC. La tension de test est activée si le courant de magnétisation excède une valeur pré-réglée.

Fréquence de test

55 Hz générée en interne à partir l'instrument 50/60 Hz.

Gamme du courant de magnétisation

0 à 100 mA, résolution de 4 digits

Gamme du rapport de nombre de spires

0,8 à 20 000; résolution 5 digits (transformateurs et TT à 1,5V ca : 5.0 à 2000 ; résolution 5 digits (TC)

Gamme de déphasage

±90°, 1 point décimal pour l'affichage des minutes, 2 points décimaux pour l'affichage des degrés, ou pour l'affichage des centiradians

Gamme de résistance d'enroulement

0 à 2000 Ω, résolution de 4 digits

Indice horaire du Transformateur

1PH0 ou 1PH6

Polarité du transformateur

Additive ou Soustractive

Précision Courant eff.

±(2% de la lecture + 1 digit)

Précision du déphasage

±3 minutes

Précision du rapport de nombre de spires

±0,2% (0,8 à 20 000) pour un courant de magnétisation dans la gamme de l'instrument et en l'absence de champ électrique et magnétique

Précision de la résistance d'enroulement

±(10% de la lecture + 1 digit) sur la gamme 10 Ω à 2000 Ω
±(10% ± 1 mΩ) sur la gamme 10 mΩ à 9,99 Ω
±(10% ± 0,5 mΩ) sur la gamme 0,1 mΩ à 9,99 mΩ

Interface PC/Imprimante

Port RS232C, 9 pins, 57,6 kBaud (19,2 kBaud pour l'imprimante)

Affichage graphique

Module LCD, large gamme en température, 21 caractères / ligne – 8 lignes

Mémorisation des résultats de test

Interne, Mémoire non-volatile pour sauvegarder jusqu'à 200 jeux de mesures monophasées, rapport calculé, courant de magnétisation, déphasage, erreur du rapport, résistance d'enroulement, polarité, indice horaire, plus un en-tête (Société, Sous-station, Fabricant du transformateur, Puissance du transformateur, Numéro de série de l'instrument, température, humidité relative, et nom de l'opérateur) Avec en plus, jusqu'à 100 configurations de test personnalisables peuvent être émorisées.

Logiciel PC

Incluant un logiciel de transfert des données vers PC, la sauvegarde des données vers une base de données et impression du rapport.

Cordons de test

Fourni avec un jeu complet de cordons monophasés d'une longueur de 1.8m

Normalisation des enroulements Transformateur

ANSI C57.12.70-1978

CEI/IEC 76-1:1993 et Publication 616:1978

AS-2374, Part 4-1982 (Standard Australien)

Sécurité/CEM/Vibration

Conforme aux exigences de la CEI-1010-1, CE et ASTM D999.75

Gamme en température

Fonctionnement: -20° C à 55° C

Stockage: -50° C à 60° C

Humidité relative

Fonctionnement: 0 à 90% sans condensation

Stockage: 0 à 95% sans condensation

Equipements de protection

Relais court-circuit côté haute tension, dispositif contre les tensions transitoires

Temps de mesure

8 à 20 secondes pour un transformateur de distribution monophasé

Méthodes de mesure

ANSI/IEEE C57.12.90

Dimensions

241 H x 115 L x 48 P mm

Poids

environ 1,5 kg, instrument seulement, sans les cordons

Sacoche de transport et de protection de l'instrument

Sacoche néoprène avec sangle de transport et pochette jointe pour le chargeur universel et les cordons de test de 1,8m, raccordement monophasé (deux cordons pour l'enroulement H et trois cordons pour l'enroulement secondaire avec régleur).

REFERENCES

Produit	Réf.	Produit	Réf.
Accessoires inclus		Accessoires optionnels	
Cordons de test		Cordons de test	
Enroulement "X" 1,8 m	35502-511	Enroulement "X" 3,6 m	35502-510
Enroulement "H" 1,8 m	35502-521	Enroulement "H" 3,6 m	35502-520
Câble interface PC	33147-18	Enroulement "X" 6 m	35502-512
Pack de batteries	35753	Enroulement "H" 6 m	35502-519
Chargeur universel de batteries	35757	Malette de transport rigide	35788
Câble d'alimentation pour le chargeur de batterie, suivant le pays		Pack de batteries supplémentaire	35753
Sacoche néoprène de transport et de protection et pochette d'accessoires	55-20008	Adaptateur allume-cigare avec câble d'alimentation, 12 V cc à 115 V ca, 60 Hz	35973
Logiciel pour le téléchargement des résultats de test vers un PC	35794-2	Ensemble imprimante, incluant une imprimante thermique série avec alimentation batterie/secteur et papier, un pack de batteries, un chargeur de batteries, un câble interface d'imprimante, 120 V, 60 Hz	35755-1
Guide d'utilisation simplifié	55-20013	Ensemble imprimante, incluant une imprimante thermique série avec alimentation batterie/secteur et papier, un pack de batteries, un chargeur de batteries, un câble interface d'imprimante, 230 V, 50 Hz	35755-1
Manuel utilisateur	AVTMTTR™100	Papier d'imprimante supplémentaire (1 rouleau)	27705-1

FRANCE

Z.A. du Buisson de la Couldre
 23 rue Eugène Henaff
 78190 Trappes
 T 33 (0) 1 30 16 08 90
 F 33 (0) 1 34 61 23 77
 contact@megger.fr

AUTRES SITES

Douvres ROYAUME-UNI, Dallas ETATS-UNIS, Täby SUEDE, Ontario CANADA, Norristown ETATS-UNIS, Johannesburg AFRIQUE du SUD, Sydney AUSTRALIE, Royaume du BAHRAIN, Mumbai INDE, Conjure THAILANDE, ...

CERTIFICATION ISO

Certifié ISO 9001:2008 Cert. n° Q 09250
 Certifié ISO 14001:2004 Cert. n° EMS 61597

TTR25_DS_FR_V02

www.megger.com/fr
 Megger est une marque déposée